

MOCET



MOCET XD10-MT

10 鍵 豪 華 型 數 位 話 機

MOCET 系統專用 / 外觀大方時尚 / 大型顯示螢幕

MOCET

MOCET XD10-MT 擁有時尚大方的外觀、明亮的 LCD 顯示器，讓用戶能清楚查看來電顯示、通話詳細資訊。

可壁掛安裝，無需額外配件，並配有標準 RJ9 連接器用於耳機。

安裝簡單便利，適用現有電話系統佈線，能在中小型企業辦公室常見的二芯電話線路上運行。

設有一鍵錄音功能鍵，保存重要商務訊息，提升服務品質。



* MOCET X16 PLUS 總機系統專用話機

功能	數量	規格說明
英文電話簿	40 組	每組 16 字元 / 16 位號碼 /
通話靜音	1 靜音鍵	通話中按靜音鍵，可停止 / 恢復
振鈴音樂	4 首	內線 4 首 / 外線 4 首
振鈴音量	可調	4 段
免持音量	可調	8 段
聽筒音量	可調	5 段
耳機插座	1 組	RJ9
通話埠	1 組	二芯配線
電話機體積 (長 x 寬 x 高)	-	222(L)x180(W)x38(H) mm
預設編號		
隨身密碼 (79) 自動總機 (890~895) 會議室 (300~303) 分機號碼 (101~132)	個人簡撥 (470~479) 總機分機 (0) 廣播與廣播群 (400~408) 系統簡撥 (600~699)	外線代碼 (740~745, 746~753) 外線路由 (80 : PSTN · 81 : SIP) 響鈴群 (410~417) 語音信箱 (418)
常用功能碼		
F1 個人簡撥 F2 設定跟隨 F29 啟用跟隨開關 F2* 跟隨輔助燈開關 F4 勿擾 F52 背景音樂	F55 設定 WAN IP F60 會議 F66 語音播放 WAN IP F69 話機 Reset 設定 F73 暫留 F76 靜音	F78 自動重撥 F8 末碼重撥 F92 話機鬧鈴 F95 自動選線 F9# 耳機功能 F#3 可程式鍵設定